

Digitalfunk – so wird's gemacht...

Durchführung eines Gruppenrufes:

„Florian X (Gegenstellen-Rufname) von Florian Y (eigener Rufname) – kommen“

Antwort: „Hier Florian X – kommen“

Beachte die Gesprächsaufbau-Verzögerung – daher:
Betätigung Sprechtaaste » Kurz warten » Sprechen

Berücksichtige die Funkdisziplin:

- » Mikrofon ca. 10 – 15 cm vor dem Mund
- » Deutlich und nicht zu laut oder zu schnell sprechen
- » Teilnehmer mit „Sie“ anreden, Eigennamen ggf. buchstabieren
- » Personennamen, Abkürzungen, Dienstgrade und Höflichkeitsformeln vermeiden

Für den Notfall: Die Notruf-Auslösung (ILS)

1. Betätigung der roten **Notruf-Taste** für min. 2s
2. Danach: Gerät sendet den Notruf für 15s
 - » Aktive Rufe werden unterbrochen
 - » Mikrofon befindet sich im Freisprechen
3. Danach: Gerät geht auf Empfang für 15s
4. Intervallwiederholung für max. 2 Minuten
5. Notruf-Beendigung: Über **rechte Softkey-Taste** - min. 2s



Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule (www.lfs-bw.de) unter:
» **Fachthemen » Digitalfunk, Funk » Digitalfunk**

Stand: 08-2020
Bildnachweis Titelseite: Feuerwehr Reutlingen
Bildnachweis Motorola: www.motorolasolutions.de / Motorola Solutions Germany GmbH

Rufgruppen im Netzbetrieb (TMO)

Feuerwehr

Betriebsgruppe	Leitungsgruppe	Führungsgruppe	Führungsgruppe	Abschnittsgruppe	Lokalgruppe	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
FW_XX_BG	FW_XX_Ltg	FW_XX_FG	FW_XX_FG	FW_XX_AG_01	FW_XX_LG_XX	Bevölkerungsschutz Rufgruppen	BOS Rufgruppen
				FW_XX_AG_02	FW_XX_LG_XX		
				FW_XX_AG_03	FW_XX_LG_XX		
				FW_XX_AG_04	ff.		
				FW_XX_AG_05			

Rettungsdienst

Betriebsgruppe	Führungsgruppe	RD Sonderlagen	San-/Betreuungsdienst	Wasserrrettung	Veterinär-/Rettungshunde	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
RD_XX_BG1	RD_XX_FG	RD_XX_RS1	HO_XX_01_SB1			Bevölkerungsschutz Rufgruppen	BOS Rufgruppen
			RD_XX_RS2				
			RD_XX_RS3				
			RD_XX_RS4				
			RD_XX_RS5				
			HO_XX_01_SB6				

im Katastrophenschutz mitwirkende Hilfsorganisationen

				HO_XX_07_WAS	HO_XX_08_VET		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

TBZ Gruppen über die integrierte Leitstelle

XX steht für den Stadt- bzw. Landkreis



Bedienhinweise zum Digitalfunk BOS

Motorola



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION

HRT MTP6650

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Display drehen
PTT- /Sendetaste
Letzte Rufgruppe

Gesprächsgruppe wechseln

1. Drehknopf drücken
2. Gruppe wählen
3. Auswahl bestätigen, oder 5 Sek. warten



MRT MTM800 DASH

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Ein / Aus

Status LED



Anschluss für Telefonstyle-Hörer (nicht Bedienhörer)

Bedienhörer MTM800

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Navigationstasten

