

Digitalfunken – so wird's gemacht...

Durchführung eines Gruppenrufes:

„Florian X (Gegenstellen-Rufname) von Florian Y (eigener Rufname) – kommen“

Antwort: „Hier Florian X – kommen“

Beachte die Gesprächsaufbau-Verzögerung – daher:
Betätigung Sprechstaste » Ton abwarten » Sprechen

Berücksichtige die Funkdisziplin:

- » Mikrofon ca. 10 – 15 cm vor dem Mund
- » Deutlich und nicht zu laut oder zu schnell sprechen
- » Teilnehmer mit „Sie“ anreden, Eigennamen ggf. buchstabieren
- » Personennamen, Abkürzungen, Dienstgrade und Höflichkeitsformeln vermeiden

Für den Notfall: Notruf-Auslösung zur ILS

1. Betätigung der roten **Notruf-Taste** für mind. 2s
2. Danach: Mikrofon befindet sich im Freisprechen
 - » Aktive Rufe werden unterbrochen
 - » Gerät sendet den Notruf für 15s
3. Danach: Gerät geht in den Empfang für 15s
4. Intervallwiederholung für 90s
5. Notruf-Beendigung: Über rechte **Softkey-Taste** – mind. 2s



Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule (www.lfs-bw.de) unter:

» **Fachthemen** » **Digitalfunk**, **Funk** » **Digitalfunk**

Stand: Januar 2023

Bildnachweis Titelseite: Feuerwehr Dietenheim

Bildnachweis Motorola: www.motorolasolutions.de / Motorola Solutions Germany GmbH

Rufgruppen im Netzbetrieb (TMO)

Feuerwehr

Betriebsgruppe	Leitungsgruppe	Führungsgruppe	Abschnittsgruppe	Lokalgruppe	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
FW XXX BG	FW XXX Ltg	FW XXX FG	FW XXX AG 01	FW XXX LG XXX	Bevölkerungsschutz Rufgruppen	BOS Rufgruppen
			FW XXX AG 02	FW XXX LG XXX		
			FW XXX AG 03	FW XXX LG XXX		
			FW XXX AG 04 ff.			
			FW XXX AG 05			

Rettungsdienst

Betriebsgruppe	Führungsgruppe	RD Sonderlagen	San-/Betreuungsdienst	Wasserrettung	Veterinär/ Rettungshunde	Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol
RD XXX BG1	RD XXX FG	RD XXX RS1	HO XXX 01 SB1			Bevölkerungsschutz Rufgruppen	BOS Rufgruppen
RD XXX BG2		RD XXX RS2	HO XXX 02 SB2				
		RD XXX RS3	HO XXX 03 SB3				
		RD XXX RS4	HO XXX 04 SB4	HO XXX 07 WAS	HO XXX 08 VET		
		RD XXX RS5	HO XXX 05 SB5				
			HO XXX 06 SB6				

im Katastrophenschutz mitwirkende Hilfsorganisationen

XXX steht für den Stadt- bzw. Landkreis
TBZ Gruppen über die integrierte Leitstelle



Bedienhinweise zum Digitalfunk BOS

Motorola



Baden-Württemberg

MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

MXP600

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Notruftaste (2sec.)

Display drehen

PTT-/Sendetaste

Letzte Rufgruppe

Gesprächsgruppe wechseln

1. Drehknopf drücken

2. Gruppe wählen

3. Auswahl bestätigen, oder 5 Sek. warten



HRT MTP6650

Tastenfunktion und Menü identisch zu MXP600



Antenne

Mikrofon 1 und 2

Menü

Navigationstasten

Ein/Aus

Lautsprecher

Umschalten TMO/DMO Wechsel

☎ #

MRT MTM800 DASH

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Ein / Aus

Status LED



Anschluss für Handhörer (nicht Bedienhörer)

Menü Einheitliche Menüführung HRT und MRT

Navigationstasten

Bedienhörer MTM800

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Navigationstasten



Ein/Aus



Menü

Einheitliche Menüführung HRT und MRT

Status LED



Lautsprecher

PTT- / Sendetasten

Mikrofon

